

FACIL × NICHINEN

カセットボンベ式発電機 G-cubic

crema smart+

クレマ スマートプラス

国土交通省
指定
超低騒音型

業界初!



スマートIC機能

端末に合わせて電力を調整

事故防止機能



COセンサー

一酸化炭素を検知し自動停止

寒くても使える



ガス気化ヒーター

-5℃でも使用可能



ファシル限定モデル
ベージュカラー

小さく・軽く・安全な発電機、業界初のスマートIC機能付き

消費電力700Wに対応した、小さいながらもパワフルな発電機です。

カセットボンベ1本で使用でき、小型で軽量なため、女性でも容易に持ち運びが可能。

業界初となる「スマートIC機能」を搭載し、電流量の自動調整により、過充電防止や充電時間の短縮を実現しました。また有毒な一酸化炭素 (CO) を検知し自動停止するCOセンサーも搭載するなど、コンパクトながら最先端の技術が詰まっています。

防災だけでなく、アウトドアにもおすすめです。

こんなシーンで活躍

災害対策に



アウトドアに



停電時に




▲ 屋内使用厳禁

発電機の使用中出现する排気ガスには有害な一酸化炭素が多く含まれており、一酸化炭素中毒を引き起こす恐れがあるため大変危険です。
※室内や倉庫など、排気ガスがこもりやすい場所では絶対に発電機を使用しないでください。

crema smart+ 3つの特徴

業界初!

スマートIC機能付き



接続した機器を自動的に検知し、最適な電流を調整して充電します。過充電防止や充電時間の短縮を実現。

事故防止機能

COセンサー搭載

800ppm
(0.08%)
以上を突破

平均濃度
400ppm
(0.04%)
が10分続く

一酸化炭素の濃度を検知するセンサーが、上記を検知した場合、エンジンを強制停止させます。

寒くても使える

ガス気化ヒーター内蔵



-5℃でも使用可能な、ガススイッチを温めるための電池ユニットが付属しています。(単3乾電池10本(別売)を使用)

カセットボンベ使用のインバータ式発電機

消費電力の使用例

70w



ノートパソコン

200w



小型冷蔵庫

15w



スマホ2台

100w



LED投光器4台

合計
700w

ボンベ1本で

発電時間 エコ運転で
約40分 ※1 約80分 ※1
消費電力 ※1
700w

SET!



エコ運転時 /

5本で連続

約6.5時間

下記別売オプション
(専用外付けユニット)
を使用した場合

※1) 消費電力については、条件により出力できる電気が限定されます。 ※カセットボンベは別売となります。

SPEC 製品仕様



品番：9109
カセットボンベ式発電機 G-cubic
クレマスマートプラス

¥158,000 (税込¥173,800)

出荷単位：1台

- サイズ/W221xD395xH345mm ■重量/10.4kg
- ケースサイズ/約W245xD425xH370mm [14kg]
- ケース入数/1台

※カセットボンベは別売となります。

OPTION 別売オプション



品番：9110
クレマ専用外付け
ボンベユニット BB-401

¥36,000 (税込¥39,600)

通常セットできるカセットボンベは1本ですが、専用ユニットを使えば最大5本に増やせて長時間連続でご使用いただけます。

出荷単位：1台

- サイズ/W275xD181xH81mm ■重量/1.4kg
- ケースサイズ/約W325xD230xH135mm [約1.8kg]
- ケース入数/1台



3本入り × 16セット (計48本)

品番：9112
カセットボンベ
マイ・ボンベ L (48本入)

¥14,400 (税込¥15,840)

製缶から充填まで国内生産のニチネン製カセットボンベ。カセットボンベは災害時に非常に重宝されるため、ある程度まとまった数の備蓄が理想的。カセットコンロや発電機等に幅広く使用できます。

出荷単位：1ケース

- ケースサイズ/W420xD295xH420mm [約18kg]
- ケース入数/48本

エンジンタイプ	空冷4ストローク単気筒OHV	排気量	40mL
潤滑オイル/オイル容量	SAE 10W-30/0.2ℓ	始動方式	リコイルスターター
点火方法	C.D.I	連続運転時間	約40分 (定格出力)
点火プラグ	TORCH CMR6A		約80分 (1/4出力エコ運転)
交流電圧	100V (50/60Hz切替可能)	電圧調整方式	インバータ式
定格出力 (交流)	0.7kVA	騒音レベル (7m)	56dB
定格出力 (直流)	USB (5V) × 2 コンセント (100V) × 2	製造元	株式会社ニチネン

※初回稼働時には、同梱のエンジンオイルを注入して使用します。 ※内容・仕様・価格などは予告なく変更する場合がございます。 ※商品は保存状態によって劣化する場合がございますので定期的な点検をお願いいたします。

販売店

FAC!L
安心を一番近くに。

20251126